

# EY100002ZAF | ENERGIZADOR DE DOS ZONAS PARA CONDOMINIOS



## FUNCIONES MODULO DE ALARMA

- Dos zonas de alarma Atenuación de voltaje
- Una sola instalación, y ahorro de espacio
- Ahorro por la sustitución de dos equipos por un energizador doble zona: 40%
- Opción de conexión de una o dos sirenas
- Excelente estabilidad ante lluvia y plantas (no genera falsas alarmas)
- Potenciómetro para atenuación de voltaje
- Control de llave de seguridad para encendido, apagado y bloqueo del equipo
- Diseñado para uso rudo, lo cual permite una operación continua.
- Su panel frontal luminoso permite conocer fácilmente el estado de operación del equipo.

## FUNCIONES ELECTRIFICADOR

- Energizador de 1.000 a 10.000 V Antiplantas
- 5.000m lineales por cada zona
- Armado con llave o control remoto
- Potencia 1.2 a 3.0 Joule por cada zona
- Alimentación 220 V
- Batería de respaldo de 12V 4A, para 3 día

## CARACTERISTICAS

- Dimensiones gabinete: 38 cm x 29.5 cm x 13.5 cm, metálico
- Peso 4.5 kg aproximadamente.
- Protección contra rayos ultravioleta.
- Protección antioxidante.
- Alimentación 220Vac 60Hz
- Salida auxiliar (1.5 Amp 12 V) para alimentación de sirenas, interrupciones, sensores, luces estroboscópicas, etc.
- Aviso de sirena en caso de falla del equipo y auto restablecimiento de sirena en caso de caída a tierra momentáneo.
- Rango de operación -20°C hasta 120 °C.
- Electrónica de estado sólido grado militar
- Cargador de batería de respaldo hasta 40 Amp/hora.
- Máximo factor de humedad 72%.
- Máximo factor de vibración 12 Hz/cm, Inmune a RF.
- Frecuencia de operación de salida: 1Hz.

## DIAGRAMA DE CONEXIONES

