

EYNG12000SIWID | ENERGIZADOR WIFI CON APLICACIÓN DE CONTROL



Yonusa sigue manteniéndose a la vanguardia y ahora hace posible que tu cerca eléctrica se comunice contigo vía wifi a tu teléfono móvil y puedas monitorear tu cerca o la de tus clientes además de tener al alcance de la mano el control de tu cerca.

FUNCIONES WIFI

- Control de encendido y/o apagado del energizador de cerca eléctrica.
- Botón de Pánico.
- Control de encendido de hasta 4 auxiliares.
- Opción para conectar puerta automática (salida pulsante).
- Wifi 802.11 b/g.
- Cifrado de contraseñas Wifi: WPA, WPA-2, WEP, WEP-128, PEAP, Adhoc.

FUNCIONES ELECTRIFICADOR

- Energizador de 12.000 V
- 500m en 5 líneas o 2500m lineales.
- Armado con llave o aplicación Wifi
- Potencia de 1.0 a 1.2 Joule
- Alimentación 220 V
- Batería de respaldo de 12V 4A, para 3 día

CARACTERISTICAS

- Dimensiones: 36 cm x 25.5 cm x 11 cm, retardante a la flama
- Peso 3.4 kg aproximadamente.
- Protección contra rayos ultravioleta.
- Protección antioxidante.
- Alimentación 220Vac 60Hz
- Salida auxiliar (1.5 Amp 12 V) para alimentación de sirenas, interrupciones, sensores, luces estroboscópicas, etc.
- Aviso de sirena en caso de falla del equipo y auto restablecimiento de sirena en caso de caída a tierra momentáneo.
- Rango de operación -20°C hasta 120 °C.
- Electrónica de estado sólido grado militar
- Cargador de batería de respaldo hasta 40 Amp/hora.
- Salida para contacto seco para automatización.
- Máximo factor de humedad 72%.
- Máximo factor de vibración 12 Hz/cm, Inmune a RF.
- Frecuencia de operación de salida: 1Hz.

DIAGRAMA DE CONEXIONES

