

Panel de Alarma MG5050



KV10V
(No incluido)



476+



REM2
(No incluido)



K35
(No incluido)



- Panel Residencial Comercial.
- Único Panel con Receptor de 32 Zonas Inalámbricas. **INTERCONSTRUIDO !!!**

Sistema

- 2 particiones.
- Soporta teclados alfanuméricos y de LED's (15 Teclados Máximo).
- 32 códigos de Usuarios, hasta 29 de coacción.
- Programación directa utilizando el Módulo 307 USB.
- Llave de programación PMC5.
- 256 eventos en memoria.
- **Programación y lectura de eventos a través del software WINLOAD.**
- Salida de Sirena de 1 A.
- 4 salidas PGM en placa, expandible a 16 mediante módulos (no incluidos).
- Salida auxiliar de 700 mA.
- Batería de respaldo 12 Vcd, 4 Ah / 7 Ah.
- Entrada de alimentación de 16 Vca.

Zonas

- Máximo 32 zonas cableadas o inalámbricas.
- Panel de 5 zonas expandible a 10 zonas mediante doblaje de zonas.
- Compatible con el expansor de zonas cableado ZX8SP máximo 3 (no incluido).
- Receptor interconstruido de 32 zonas.
- Zonas de expansión en el teclado.
- Soporta 32 controles remotos (no ocupan zonas)
- Soporta detectores de Humo de 2 y 4 hilos configurable en programación.
- 30 tipos de zonas configurables.

Comunicación

- 3 números de teléfono para central receptora.
- 5 números de teléfonos privados.
- Soporta formatos: 4+2 en pulsos y DTMF, CONTAC ID.
- Soporta reporte dividido o doble.
- Compatible con las interfaces de Comunicación 3i.

Detector de Movimiento 476+:

- 476+ (Cobertura 11 x 11 m, Alimentación 12 Vcd, Consumo de Corriente 20 mA).

Accesorio de Montaje:

- **SGRPRPA:** Placa de montaje para módulo relevador y expansor de zonas compatible unicamente con gabinete Mod. SGRPRP.

Accesorios compatibles con MG5050



Teclados Pág. 8



GSM Pág. 87



TCP/IP/GPRS Pág. 88



Baterías Pág. 84



Transformador RT1640L Pág. 85



Sirenas Pág. 83



Sistema Inalámbrico Pág. 9



Adaptador para Tarjetas PGM4 y ZX8SP para gabinete SGRPRP