

## DMS-GS04-W DETECTOR INTELIGENTE DE FUGA DE GAS



### DATOS TECNICOS

Sensor de Gas GLP/GNC

Voltage de entrada: DC5V (Interface estándar micro USB)

Corriente de trabajo: <150mA

Tiempo de respuesta: <30 S

Vida útil del sensor de gas: 3 años

Tipo de instalación: Montaje en pared

Presión de aire: 86 ~ 106Kpa

Temperatura de trabajo: 0 ~ 55 °C

Humedad relativa: <80% (sin congelación)